

| Наименование | Номинальный ток срабатывания, А | Наименование | Номинальный ток срабатывания, А |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| ZH101 0063 | 0,063 | ZH101 0800 | 0,8 |
| ZH101 0080 | 0,08 | ZH101 010 | 1 |
| ZH101 0100 | 0,1 | ZH101 013 | 1,25 |
| ZH101 0125 | 0,125 | ZH101 016 | 1,6 |
| ZH101 0160 | 0,16 | ZH101 020 | 2 |
| ZH101 0200 | 0,2 | ZH101 025 | 2,5 |
| ZH101 0250 | 0,25 | ZH101 032 | 3,15 |
| ZH101 0315 | 0,315 | ZH101 040 | 4 |
| ZH101 0400 | 0,4 | ZH101 050 | 5 |
| ZH101 0500 | 0,5 | ZH101 063 | 6,3 |
| ZH101 0630 | 0,63 | | |

Время перегорания

| Превышение номинального тока | Время перегорания | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| 2,1 x I _{ном} | Max | 30 мин. |
| | Min | 10 сек. |
| 2,75 x I _{ном} | Max | 3 сек. |
| | Min | 3 мс. |
| 4 x I _{ном} | Max | 300 мс. |
| | Min | 20 мс. |

Габаритный чертёж, мм

